

LMO 2-18

Harjadeta mootori ja 32 cm lõikelaiusega manööverdatav akuga LMO 2-18 akumuruniiuduk sobib ideaalselt väiksemate murupindade jaoks, mille pindala on kuni 250 m².



Tellimuse nr.

1.445-400.0

- Murupind kuni 250 m², lõikelaius 32 cm, lõikekõrgus 25-60 mm.
- Harjadeta mootor, 18 V akuplatvorm.

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529035943
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõikelaius	cm	32
Lõikekõrgus	mm	25 - 60
Lõikekõrguse reguleerimine		5x
Murukogumiskasti maht	l	30
Veosild		Harjadeta mootor
Kiirus	rpm	3500
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	V	18
Jõudlus ühe laadimiskorraga*	m ²	max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	min	max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	10,4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1186 × 354 × 1026

Seadmed

Versioon	Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Tera	■
Murukoguja	■
Lükkesang, reguleeritava kõrgusega	■
Integreeritud kandesang	■
Aku täitvuse indikaator	■

■ Tarnitakse koos seadmega



Võimas harjadeta mootor

- Kõrge jõudlus ja pikem toote eluiga



Rohukogumismahuti tõhus täitmine


- Tänu optimeeritud õhuvoolule täitub rohkukogumiskonteiner kuni 95%. See tähendab vähem seisakuaega töötamise ajal.



Aku täitvuse indikaator

- Murukogumismahuti klapp sulgub, kui see on täiesti täis ja vajab tühjendamist.

LISATARVIKUD LMO 2-18 1.445-400.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MURUNIIDUK				
Tera LMO 2-18	1	2.445-260.0	Kvaliteetsest terasest valmistatud muruniiduki tera paigaldamine LMO 2-18 akuniidukile võtab vaid mõne sammu. 32-sentimeetrise lõikelaiusega teeb see puhtaid lõikeid.	<input checked="" type="checkbox"/>
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/25	2	2.445-034.0	Uuendusliku reaajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	<input type="checkbox"/>
Battery power vahetatav aku 18/50	3	2.445-035.0	Uuendusliku reaajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	<input type="checkbox"/>
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18V	4	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	<input type="checkbox"/>
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	5	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	<input type="checkbox"/>
Stardikomplekt Battery Power 18/50	6	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
 Saadaval olevad lisatarvikud.
 Pesuaine.